

Ajoneuvokäyttöön tarkoitettu DC/DC-muunnin, joka on suunniteltu kannettavien CD- ja MD-soittimien, pelien, matkatelevisioiden, digitaalkameroiden yms. pienlaitteiden tehonsyöttöön matkakäytössä - niin autoissa kuin veneissäkin.

Muuntimen mukana toimitetaan 7 erilaista DC-liitintä, joten muunnin soveltuu useimmille markkinoilla oleville pienlaitteille. Liitimet mahdollistavat samalla napaisuuden vaihdon.



Tekniset tiedot

Tulojännite	11...30 VDC
Lähtöjännite (V).....	1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9.0 ja 12 VDC.
Syöttövirta jatkuva.....	1,5 A
hetkellinen.....	1,8 A
Teho (P)	18 W max.
Suojaukset	Oikosulkusuojaus Automaattinen lämpösuoja Automaattinen ylikuormitussuoja 2A sulake
Hyötysuhde	82 % tyypp. täydellä kuormalla
Tarvikkeet	DC-johto 1,5m 7 eri liittimellä
Mitat	100 x 40 mm
Paino	100 g

Ominaisuudet

- Käyttöjännite auton tupakansytytinpistokkeesta.
- Laaja DC tulojännitealue 11 ... 30 VDC.
- Ulkopuolelta säädettävä, 7 reguloitua lähtöjännitettä: 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9 ja 12 VDC. (12 VDC reguloitu, mikäli syöttöjännite >16 VDC)
- Täysin suojattu tupakansytytinpistokkeeseen integroitu muovikotelo.
- Korkealaatuinen.
- Hyvä hyötysuhde 82 %.
- Kevyt kuljettaa mukana.
- Soveltuu kaikentyyppisille mukanakuljetettaville m-laitteille.