



## Tekniset tiedot

### Tulo

Tulojännite ..... 100 - 240 VAC 50/60 Hz  
Tulovirta ..... 180 mA

### Lähtö

Jännite ( VDC ) ..... 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V ja 12V  
Säädettävissä ulkopuolisella  
kytkimellä  
Teho ( P ) ..... 9 W Max.  
Jännitteen säätöalue ..... Kuusi kiinteää lähtöjännitettä  
Virta ( I ) ..... 0.7 - 1.5 A  
Kaapelin pituus ..... 1.8 m  
Paino ..... 202 g  
Mitat ..... 72x50x37 mm (PxLxK)

## Lähdön sähköiset arvot

Malli	Jännite	Virta maks
NP 9825 LV	3 V	1,5 A
	4,5 V	1,2 A
	6 V	1,0 A
	7,5 V	0,9 A
	9 V	0,8 A
	12 V	0,7 A

## Ominaisuudet

Reguloitu 9W pistokemallinen hakkuriverkko-laite, jossa ulostulojännite on valittavissa tilanteen mukaan sopivaksi 3...12VDC ulkoisella kytkimellä.

Laite on erityisen monikäyttöinen, sillä sen toimitukseen sisältyy 8 erilaista DC-liitintä. Lisäksi napaisuuden vaihto suoritetaan kätevästi DC-liitintä kääntämällä.

- Korkealaatuinen
- Laaja tulojännitealue
- Tehokas max. 9W
- Hyvä hyötysuhde
- Kevyt kuljettaa mukana. Paino vain 202g.

## Käyttöympäristö

### Käyttölämpötila

0° C ... + 40 C

### Varastointilämpötila

-20 C .. + 80 C